




このたびはHIDISC 製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し必要なときにお読みください。

製品特長

- 急速充電&大容量
- 最大20WのUSB PDに対応
- Quick Charge 3.0 (QC 3.0)対応
- 過充電、過放電、過電流、ショート防止保護回路搭載
- バッテリー残量をLEDで表示
- 充電用micro USBケーブル1本(約30cm)付属

製品各部の名称



- ① USB Type-C 5V/3A(出力・入力)
- ②③ USB-A 5V/3A(出力)
- ④ micro USB×1 5V/2A(入力)

バッテリー残量インジケータ


ON/OFFスイッチを押すとバッテリー残量インジケータが点灯します。



ご使用方法

バッテリー本体の充電


- 1 付属の充電ケーブルまたは別売りのType-Cケーブルを使用して、本製品のmicroUSBポートまたはUSB Type-Cポートと外部電源機器を接続します。充電時はバッテリー残量インジケータが点滅します。
- 2 バッテリー残量インジケータがすべて点灯したら充電完了です。
- 3 充電完了後は、充電ケーブルを本製品、外部電源機器から取り外してください。



USBポート搭載 AC充電器、パソコンなど 付属の充電ケーブル 本製品

デバイス機器の充電

- 1 ご利用のデバイスに対応したUSBケーブルを使用して本製品とデバイスを接続します。
- 2 本製品にデバイスをUSBケーブルで接続すると充電が開始されます。充電中は本製品のバッテリー残量インジケータが点灯します。
*バッテリー残量がおおよそ5%になると残量がなくなるまでバッテリー残量インジケータが点滅します。
- 3 充電が完了したら、本製品とデバイスからUSBケーブルを取り外してください。本製品の電源は、自動的にオフになります。



本製品 お手持ちの機器に対応のケーブル ご利用の機器

使用上のご注意 必ずお守りください

複数の出力を同時に使用する場合、超高速充電はできません。超高速充電機能を使用する場合は、一旦全てのUSBケーブルを本体から取り外し、約15秒後に再度ケーブルをQC3.0ポートもしくはType-Cポートに接続してください。

製品仕様

- 容量 : 20000mAh
- 入力 : USB Type-C: DC 5V/3A, 9V/ 2A
MicroUSB: DC 5V/2A, 9V/ 2A
- 出力 : USB Type-C: DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A (PD20W)
USB-A①: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)
USB-A②: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W max)

- バッテリータイプ : リチウムイオンポリマー
- 充電時間 : 約7時間 (Type-C PD 18W)
- 使用回数 : 約500回
- 保護回路 : 過熱防止、短絡(ショート)防止、過充電防止
過放電防止、過電流防止
- 外形寸法 : H143 × W73 × D24mm
- 質量 : 約415g
- 付属品 : 取扱説明書・保証書
micro USBケーブル(約30cm)

*仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
*本書のイラストは、実際の製品と一部異なる場合があります。

保証について

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。

※ご購入先と購入日が確認できる書面保証期間内(購入日から6ヶ月)に適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同商品交換または同等商品と交換)

以下の場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

1. 保証書、本製品をご提示いただけない場合
2. 保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
3. 保証書に偽造、改変などが確認できた場合
4. 弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
5. 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
6. 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
7. 地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
8. その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

保証書	製品型番	HD-PD20W20000BTWH/ BK
	保証期間	6ヶ月
	お名前	
	ご住所	
	お電話番号	
	購入年月日	年 月 日
お買い上げ店名		
販売店レシート貼付位置		

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

△ 警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

△ 注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

- ① 分解、改造、修理をしないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、故障の原因となります。
- ② 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- ③ 水、海水、牛乳、清涼飲料水、石鹸水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。万が一これらの液体が製品にかかってしまった場合は、直ちに使用を中止してください。
- ④ 火の中に投入しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。
- ⑤ ハンマーでたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。故障や火災の原因となります。
- ⑥ 電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れしないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
- ⑦ ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれのある場所では使用しないでください。
- ⑧ お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。
- ⑨ 保管、使用中に発熱、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は使用しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、けがの原因となります。
- ⑩ ショート(短絡)させないでください。金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒の持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。
- ⑪ 乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。感電やけがの原因となります。

注意

- USB Type-C入力ポートとmicroUSB入力ポートの両方にケーブルを接続しないでください。どちらか一方のみ使用してください。
- 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
- 使用中や充電中は、本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 機器によっては満充電になっても、充電が止まらない場合がありますので、USBケーブルを外してください。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 6ヶ月に一度充電してください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。ご不要になった製品は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。充電式電池の回収リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。 <https://www.jbrc.com>

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
TEL 03-3253-5823 ※通話料お客様負担
URL <https://www.mag-labo.com>
e-mail support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ)24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、
5営業日以内にご連絡差し上げます。

