



HD4-MBTCIO10KBK/WH
 取扱説明書 保証書付



このたびはHIDISC製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し必要なときにお読みください。

製品特長

- 薄型・軽量設計
- 2台同時充電可能
- Type-C入力対応
- バッテリー残量をLEDで表示
- PSE適合製品

製品各部の名称



① Type-C:5V⇄2.1A 入力(蓄電)

② Type-A:5V⇄2.1A 出力(充電)

③ Type-A:5V⇄2.1A 出力(充電)

※出力合計5V⇄2.1A

バッテリー残量インジケータ


バッテリー残量確認ボタンを押すとインジケータが点灯します。

1つ点灯	○ ● ● ●	25%
2つ点灯	○ ○ ● ●	50%
3つ点灯	○ ○ ○ ●	75%
4つ点灯	○ ○ ○ ○	100%

ご使用方法

バッテリー本体の蓄電

- 付属の蓄電用ケーブルを使用して、本製品のType-Cポートと外部電源機器を接続します。蓄電時はバッテリー残量インジケータが点滅します。
- バッテリー残量インジケータがすべて点灯したら蓄電完了です。
- 蓄電完了後は、蓄電用ケーブルを本製品、外部電源機器から取り外してください。




USBポート搭載 AC充電器など

付属の蓄電用 Type-A to Type-Cケーブル

本製品

デバイス機器の充電

- ご利用のデバイスに対応したUSBケーブルを使用して本製品とデバイスを接続します。
- 本製品とデバイスをUSBケーブルで接続すると充電が開始されます。充電中は本製品のバッテリー残量インジケータが点灯します。
- 充電が完了したら、本製品とデバイスからUSBケーブルを取り外してください。本製品の電源は、自動的にオフになります。



本製品

お手持ちの機器に対応のケーブル

ご利用の機器

製品仕様

製品型番	HD4-MBTCIO10KBK/WH
バッテリータイプ	リチウムイオンポリマー
容量	10000mAh/3.7V(37Wh)
定格容量	6000mAh/5V
定格入力(蓄電)	Type-C:5V⇄2.1A
定格出力(充電)	Type-A:5V⇄2.1A Type-A:5V⇄2.1A
出力合計	5V⇄2.1A
蓄電時間	約5時間
充放電回数	約500回
保護回路	過充電・過放電・過電流・過熱保護
材質	PC、ABS
本体寸法	W69×D16×H137mm
本体質量	約223g
付属品	蓄電用Type-A to Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書兼保証書
保証期間	6ヶ月

- すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 充電器はDC5V±5%以内、2.4A以上の出力容量がある充電器を使用してください。
- ご使用になる機器が対応機種であることをご確認ください。
- 3ヶ月に1度は充電してください。完全放電すると膨張したり、充電ができなくなる場合があります。
- 本製品を使用したことによるデータの消失・機器の破損などに関して弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 製品およびパッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

警告 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示します。

注意 この表示の注意事項を守らなかった場合、人が損傷を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を表示します。

警告

○ 分解、改造、修理をしないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、故障の原因となります。

○ 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。

○ 水やその他の液体で濡らしたり、濡れたまま本体への蓄電および機器への充電をしないでください。発熱、感電、故障の原因となります。万が一水やその他の液体などが製品にかかった場合は、ただちに使用を中止してください。

○ 火の中に投入しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

○ たたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。故障や火災の原因となります。

○ 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れてください。発熱、発煙、発火の原因となります。

○ ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれのある場所では使用しないでください。

○ お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。

○ 保管、使用中に発煙、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は本製品を使用機器または充電器より取り外し、その後の使用は避けてください。発火、破裂、液漏れ、けがの原因になります。

○ ショート(短絡)させないでください。金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因になります。

○ 乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。感電やけがの原因となります。

○ 規定の蓄電時間を超えても蓄電が完了しない場合には、蓄電を止めてください。本製品または充電器の異常と考えられますので、そのまま蓄電を続けるおそれがあります。

○ 自動車のUSB端子から本体に蓄電する場合は、かならずエンジンをかけた状態でおこなってください。

○ ホコリの多い場所に本製品を置かないでください。発火や故障の原因となるおそれがあります。

○ 使用しないときは、本製品からすべてのケーブルや接続機器を取り外し、安全な場所に保管してください。

○ 就寝中は本製品の使用をお控えください。万が一の異常発熱や発煙に気づけず、事故につながるおそれがあります。

○ ポケット、バッグ、布団の中など、熱がこもりやすい場所での使用は避けてください。内部温度が上昇し、発熱や破損の原因となる場合があります。

△ 注意

○ 水分や静電気を帯びた手で触れないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。

○ 本体蓄電中や機器への充電中は、本製品より多少の熱が発生する場合があります。

○ 機器によっては満充電になっても充電が止まらない場合がありますので、USBケーブルを外してください。

○ 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

○ 長時間使用しない場合も3か月に一度蓄電してください。完全放電すると蓄電できなくなる場合があります。

○ 蓄電および充電中は目を離さず、注視・監視してください。

○ 本体を蓄電しながら、スマートフォン等の機器を充電しないでください。

○ モバイルバッテリー→同士の蓄電および充電はつきないでください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。ご不要になった製品は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。充電式電池の回収リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。<https://www.jbrc.com>

保証について

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえサービスを受ける際にご提示ください。

※購入先と購入日が確認できる書面(購入日から6ヵ月)があり、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同製品と交換または同等製品と交換)

以下の場合には保証対象外となりますのでご注意ください。

1. 保証書、本製品をご提示いただけない場合
2. 保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が貼付されていない場合
3. 保証書に偽造、改変などが確認できた場合
4. 弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
5. 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
6. 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
7. 地震、災害、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
8. その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

免責事項

以下の内容について、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 本製品の使用に関連して発生した損害や故障、第三者への影響
- 火災、地震、第三者による行為、事故、お客様の故意・過失・誤用・異常な使用環境によって生じた損害
- 本製品の使用または使用不能によって発生した付随的損害(例:事業利益の損失、業務の中断、記憶内容の消失など)
- 当社の責任範囲は、本製品の購入代金上限とし、それを超える補償はいたしかねます。
- 本製品の取り付け・設置・使用にともなって発生した運賃、工事費、人件費などの費用
- 同機種での交換が困難な場合、当社は同等性能の他製品と交換させていただく場合があります。

※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

保証書	製品型番	HD4-MBTCIO10KBK/WH
	保証期間	6ヵ月
	お名前	
	ご住所	
	※購入先	
	電話番号	
	購入年月日	
	お買い上げ店名	

販売店レシート貼付位置

本製品に関するお問い合わせ

MAG-LABお客様サポートセンター
TEL 03-3253-5823 ※通話料お客様負担
受付時間：平日 10:00～12:00 / 13:00～16:00
URL <https://www.mag-labo.com>
e-mail support@mag-labo.com
(メールお問い合わせ)24時間受付
土日休日のお問い合わせにつきましては、5営業日以内にご連絡先上げします。

